

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS SÉRIE ZA 6000

MODULES
SOURCES

6 ZONES

COUPURE
SONO

MICRO
PUPITRE

120 W
240 W
360 W

480 W
600 W



CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- 1 - Section amplification
 - 6 sorties zones HP 100 V ou sortie directe 4 Ω / 100 V
 - Atténuateur 6 positions par zone
 - Indicateur LED du niveau de sortie
 - Circuit L.P
 - Protection surtension
 - Protection surchauffe
 - Protection court circuit
 - Ventilateur de refroidissement automatique à vitesse variable
- 2 - OPTIONS
 - FR 400 - Module réducteur d'effet retour
 - FM 300 - Module contrôle de défaut (MONITOR DC/AC/ventilation)
 - RR 600 - (Interface réception télécommande des micros pupitres à zones)
 - FD 200 - Module détecteur de défaut
- 3 - PRÉAMPLIFICATION ET AUTRES FONCTIONS
 - Emplacement pour module en option (DMT 100, CDP 100MU, CDR 100RDSU, TP 100RDS)
 - Entrée pour appel par téléphone et sonnerie de nuit
 - Égaliseur par entrée ou module
 - Sortie PRE OUT/AMP IN
 - Sortie enregistrement / RCA
 - Entrée DIN pour micro PTT
 - Alimentation fantôme commutable / entrée micro
 - Contrôle de volume de gain pour microphone
 - Bornier pour télécommande ON/OFF
 - Prise RJ45 pour télécommande par micro pupitre à zones:
 1. Message numérique
 2. Carillon
 3. Branchement avec 3 modules (RC 600/610) simultanés (MIC 1,2,3, inter sélection de priorité)

CARACTÉRISTIQUES

ZA 6120 (CODE 01163) - **ZA 6240** (CODE 01164)
ZA 6360 (CODE 01028) - **ZA 6480** (CODE 01029)
ZA 6600 (CODE 01031)

Puissance de sortie MAX/RMS	ZA 6120 : 170 W / 120 W- ZA 6360 : 410 W / 360 W ZA 6600 : 650 W / 600 W	ZA 6240 : 290 W / 240 W ZA 6480 : 530 W / 480 W
Sensibilité d'entrée/Impédance	MIC/LINE 1-3	- 50 dBu (2,45 mV) 5 KΩ symétrique - 10 dBu (245 mV) 15 KΩ symétrique
	LINE 4-5	- 10 dBu (245 mV) 15 KΩ asymétrique
Impédance de sortie directe	TEL PAGING	- 10 dBu (245 mV) 5 KΩ symétrique
	MODULE PACK UNIT	- 10 dBu (245 mV) 10 KΩ asymétrique
	REC OUT	0 dBu (775 mV) 3 KΩ asymétrique
	PRE OUT	0 dBu (775 mV) 200 Ω asymétrique
	AMP IN	4 dBu (1,23 V) 10 KΩ asymétrique
Sorties ATT	8,9 V, 12,5 V, 25 V, 50 V, 70 V, 100 V	
Bande passante	MICRO : > 70 dB LINE : > 80 dB	
Rapport Signal/Bruit	-3 dB (40 Hz - 20 000 Hz)	
Distorsion harmonique	< 0,5 % à 1 kHz	
Consommation électrique	ZA 6120 : 350 W ZA 6360 : 1150 W ZA 6600 : 1690 W	ZA 6240 : 740 W ZA 6480 : 1420 W
	ZA 6120 : 1,6 A / 0,8 A ZA 6360 : 4,4 A / 2,5 A ZA 6600 : 6,6 A / 4 A	ZA 6240 : 2,8 A / 1,4 A ZA 6480 : 5,6 A / 4,7 A
	ZA 6120 : 2,4 A / 1,2 A ZA 6360 : 6,7 A / 3,8 A ZA 6600 : 9 A / 5,5 A	ZA 6240 : 4 A / 2 A ZA 6480 : 8,5 A / 4,7 A
Consommation 230 V 1/3 de la puissance	ZA 6120 : 3,6 A / 1,8 A ZA 6360 : 11 A / 6 A ZA 6600 : 17 A / 9 A	ZA 6240 : 6,4 A / 3,2 A ZA 6480 : 14 A / 7,5 A
Alimentation	AC 230 V / 50 Hz / DC 24 V	
Dimensions (L x P x h)	483 x 352 x 133 mm (3 U)	
Poids	ZA 6120 : 13 kg ZA 6360 : 19 kg ZA 6600 : 20 kg	ZA 6240 : 6,4 A / 3,2 A ZA 6480 : 14 A / 7,5 A



WP-600U - PLATINE MURALE



CDP 100MU : LECTEUR CD & USB



CDR 100RDSU : TUNER/CD & USB



DMT-100-2 : LECTEUR NUMÉRIQUE 6 MESSAGES



TP 100RDSU : TUNER AM/FM RDS